



1.Изображение

2.Назначение

Компактный и точный вертикальный концевой выключатель, коммутирующий как переменный, так и постоянный токи. 4 отверстия для крепления. Пыле-, водонепроницаемый, маслостойкие.

Идеально подходит для общих промышленных предприятий, таких как инженерное оборудование, конвейерные машины и линии сборки светодиодной лампы типа также совместим с низким напряжением постоянного тока цепей управления, например, в компьютерах и компьютерах.

3.Простое подключение.

При подключении нагрузки через NO контакты: Когда переключатель находится в свободном положении, лампа горит а когда переключатель работает, лампа гаснет.

При подключении нагрузки через NC контакты:

При подключении переключателя в свободном положении, лампа гаснет, а когда переключатель работает, лампа загорается.

Концевой выключатель TZ8111 используется в агрессивных средах. Используйте при температуре окружающей среды от -20 до +60 ° C -4 до +140 ° F. (Тем не менее, не позволяйте ему замерзнуть.)

В целях поддержания надежности на высоком уровне в реальных условиях использования, реальные условия эксплуатации должны быть проверены. Если ОТ слишком велик, работоспособность концевой выключателя будет сокращена.

Не используйте переключатель в кремниевой среде.

Не подключать токоподводящие провода непосредственно к клеммам, а используйте обжимные наконечники и затяните их с моментом от 0,39 до 0,59 Н · м 4 до 6 кг · см.

Избегайте использовать в чрезмерно пыльных средах, где работа привода (толкателя) будет затруднена.

При использовании на открытом воздухе (в местах, где есть воздействие прямых солнечных лучей и дождя, например, в многоэтажных автостоянках) или в условиях, когда озон образуется, влияние этих условиях может привести к повреждению резиновых частей выключателя фото на сайте www.s-elec.ru

Пожалуйста, обратитесь к нам, если вы собираетесь использовать выключатель в таких средах, как эти и мы подберем вам нужное изделие.

4.Предостережение от производителя!

1) Не пытайтесь физически изменить любую часть выключателя Серии TZ, Серии CZ-7, Серии CWL, такую как привод, либо вентиляционное пространство переключателя, так как это может вызвать изменения в обеих характеристиках и производительности, а также к повреждению изоляции.



2) Не лейте смазочных материалов, таких как масло или жир на движущиеся части привода, так как есть вероятность, что это вызовет сбой из-за просачивания внутрь и нарушает движение. Силиконовая смазка в частности, плохо влияет на контакты.

3) Выключатели не должны использоваться в течение слишком длительного периода времени (не более рассчитанного периода)

4) Длительное непрерывное использование переключателя ускоряет износ деталей (в частности, резиновое уплотнение) и может привести к неисправности в сообщении.

5) Не применяйте чрезмерную силу к приводу, так как это может привести к повреждению возраст и нарушения движения.

6) Выключатель, при падении, может сломаться из-за сильной вибрации. Поэтому, пожалуйста, проявите дополнительную осторожность при транспортировке и установке.

7) Конденсат это явление, в котором водяной пар конденсируется, когда температура резко падает с высокой температуры, высокой влажности атмосферы или когда переключатель быстро перешел от низкой температуры расположение к месту высокой температуры в высокую влажность.

Это является причиной ухудшения изоляции и ржавчины.

5.Хранение

Хранение осуществляется в упакованном виде в складских условиях, исключающих воздействие влаги, паров кислот, щелочей или иных агрессивных сред.

Транспортировка возможна любыми видами транспорта в условиях, исключающих воздействия атмосферных осадков. Изделие не содержит материалов представляющих опасность для окружающей среды и требующих специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

6.Гарантия и нормативные документы

Гарантийный срок хранения: 1 год

Гарантийный срок эксплуатации : 1 год

Срок службы

Сертификат соответствия требованиям № EAЭС RU-C-CN.H27.B.00957/20

Серия RU № 0259152 о безопасности низковольтного оборудования

КОД ТН ВЭД 8536508009